

Ruhe-/Flackerlichttrafo für Puppenstuben und Weihnachtskrippen **Ausgang 3,2 V_{DC} / 3,2 W**

Artikel-Nr.: 07-317.0

Beschreibung: Sicherheitsgeprüfter Transformator für Deko (z.B. Weihnachtskrippen, Weihnachtssterne, Modellbau) und Spielzeug (z.B. Puppenstuben), mit 5-fach Verteiler zum Anschluss von bis zu fünf 3,5V (200mA) Birnchen. Alternativ ist der vollständige Betrieb mit bis zu 50 Stück flackerfreien 3,5V (20mA) LED-Lämpchen möglich. Davon 3 Steckplätze für Ruhelicht und 2 Steckplätze für Flackerlicht.

GS-Zeichen geprüft, mit elektronischem Überlastschutz, flackerfreie LED durch geregelte Gleichspannung, farbiger Umkarton. Energiesparend nach EU Ökodesign-Verordnung 278/2009.

Produkt und Umkarton:



Merkmale:

Anwendungsbereich

Für Weihnachtskrippen geeignet: ja
 Für Puppenstuben geeignet: ja
 Lämpchen/Birnchen: 3,5V oder 4,5V; 200mA oder 300mA

Technische Merkmale

GS-Zeichen zertifiziert: ja
 Als Transformator für Spielzeug zertifiziert: ja
 Elektronischer Überlastschutz: ja¹

Produktmerkmale

Ruhe- bzw. Dauerlicht möglich: ja; 3 Anschlussmöglichkeiten
 Flackerlicht möglich: ja; 2 Anschlussmöglichkeiten²
 Anschlussmöglichkeit Birnchen: ja; max. 5 Birnchen mit 3,5 V (200 mA)³
 Anschlussmöglichkeit LED-Lämpchen und LED-Licherketten: ja; bis max. 50 LED-Lämpchen mit 3,5 V (20 mA)^{3,4}

¹ Nach einem Kurzschluss ist der Trafo nach kurzer Abkühlung wieder betriebsbereit.

² Werden Birnchen am Flackerlicht-Ausgang angeschlossen bzw. sind bei Verbindung des Trafos mit dem Netz angeschlossen, muss für die Gewährleistung des Flackereffekts, zumindest kurzzeitig, ein Birnchen am Ruhelicht-Ausgang angeschlossen sein.

³ Max. Anzahl bezieht sich auf gesamten Verteiler.

⁴ Bei einem Mischbetrieb mit Birnchen je 10 LED-Lämpchen je Birnchen weniger möglich.