

Beleuchtungstrafo für Spielzeuge

Ausgang 18 V_{DC} / 18 W

Artikel-Nr.: 50-01818.04

Beschreibung: Transformator für Deko (z.B. Weihnachtskrippen, Weihnachtssterne, Modellbau) und Spielzeug (z.B. Puppenstuben), mit 5-fach Verteiler zum Anschluss von bis zu fünf 18V (200 mA) Birnchen. Alternativ ist der vollständige Betrieb mit bis zu 50 Stück flackerfreien 18V (20 mA) LED-Lämpchen möglich. Mit elektronischem Überlastschutz, flackerfreie LED durch geregelte Gleichspannung. Energiesparend nach EU Ökodesign-Verordnung 278/2009.

Produkt und Umkarton:



Merkmale:

Anwendungsbereich

Für Dekoration (z.B. Krippen, Modellbau) geeignet: ja
 Für Spielzeug (z.B. Puppenstuben) geeignet: ja
 Lämpchen/Birnchen: 18V oder 19V; max. 1A/18W

Technische Merkmale

GS-Zeichen zertifiziert: nein; nur CE-Zeichen.
 Als Transformator für Spielzeug geeignet: ja
 Elektronischer Überlastschutz: ja¹

Produktmerkmale

Ruhe- bzw. Dauerlicht möglich: ja; 5 Anschlussmöglichkeiten
 Flackerlicht möglich: nicht möglich
 Anschlussmöglichkeit Birnchen: ja; max. 5 Birnchen mit 18V (200 mA)
 Anschlussmöglichkeit LED-Lämpchen und LED-Lichterketten: ja; bis max. 50 LED-Lämpchen mit 18V (20 mA)²

¹ Nach einem Kurzschluss ist der Trafo nach kurzer Abkühlung wieder betriebsbereit.

² Bei einem Mischbetrieb mit Birnchen je 10 LED-Lämpchen je Birnchen weniger möglich.